

JRL-800シリーズ用オプションアンテナ

2021年12月現在

アンテナと無線LAN装置間を接続・延長する場合は、必ず当社オプションのアンテナケーブルを使用してください。

オプションアンテナ一覧表

アンテナ形式	型名	周波数帯[GHz]	利得	適合機種						偏波面	指向性		寸法 [mm]	取付ポール径	質量	写真	備考		
				820AP	849AP	820AP2	849AP2	820E	849E		水平面	垂直面							
ホイップ	NZA-606	2.4/4.9/5	1dBi	○	○	○	○	○	○	垂直	無指向	40°	φ 10 x 128.4	-	10g	①			
車載パッチ	NZA-612	2.4	-2dBi	○	×	○	○	○	×	垂直	無指向	55°	φ 110 x 47	-	1000g	②			
コリニア	NZA-655	2.4	5dBi	○	×	○	○	○	×	垂直	無指向	30°	φ 62.5 x 172	φ 20~55mm	400g	③			
	NZA-657	4.9	6dBi	×	○	×	○	×	○	垂直	無指向	22°	φ 25 x 375	φ 30~60.5mm	800g ^{※2}	④			
	NZA-656-W56	5.6	5dBi	○	×	○	○	○	×	垂直	無指向	40°	φ 27.5 x 346	φ 32~60mm	270g ^{※2}	⑤			
	NZA-820	2.4	2dBi	×	×	○	○	○	×	水平	無指向	65°	φ 46.4 x 220	-	200g	⑥	1台の装置に水平/垂直偏波のアンテナをそれぞれ接続することで、通信品質が向上。		
	NZA-821	2.4	2dBi	×	×	○	○	○	×	垂直	無指向	75°	φ 27.2 x 200	-	120g	⑦			
	NZA-850	4.9	5dBi	×	×	×	○	×	○	水平	無指向	35°	φ 27.2 x 200	-	130g				
	NZA-851	4.9	5dBi	×	×	×	○	×	○	垂直	無指向	35°	φ 27.2 x 200	-	120g				
	NZA-856	5.6	5dBi	×	×	○	○	○	×	水平	無指向	35°	φ 27.2 x 200	-	130g				
	NZA-857	5.6	5dBi	×	×	○	○	○	×	垂直	無指向	35°	φ 27.2 x 200	-	120g				
パッチ	NZA-642 ^{※1}	2.4	9dBi	○	○	○	○	○	○	垂直	62°	62°	110 x 110 x 20	φ 32~60mm	310g			⑧	2.4G,4.9GHz共用アンテナ
		4.9	9dBi							垂直	70°	40°							
	NZA-644	5.6	9dBi	○	×	○	○	○	×	垂直	70°	50°	110 x 110 x 20	φ 32~60mm	310g				
デュアルパッチ	NZA-840	2.4	9dBi	×	×	○	○	○	×	水平/垂直	V:60° H:60°	V:60° H:60°	110 x 110 x 20	φ 32~60mm	400g	⑨	1個のアンテナ筐体に水平/垂直偏波の2つのアンテナを内蔵。		
	NZA-849	4.9	9dBi	×	○	×	○	×	○	水平/垂直	V:88° H:60°	V:60° H:88°	110 x 110 x 20	φ 32~60mm	400g				
	NZA-844	5.6	9dBi	×	×	○	○	○	×	水平/垂直	V:88° H:60°	V:60° H:88°	110 x 110 x 20	φ 32~60mm	400g				
高利得パッチ	NZA-646	5.6	18dBi	○	×	○	○	○	×	垂直	18°	18°	215 x 200 x 50	φ 40~50mm	830g	⑩	アンテナケーブル 7ZCWN0091(6 m)または 7ZCWN0006(15 m)を使用 すること。		

※1: 2.4 G、4.9 GHz共用アンテナ

※2: 金具別途

